

# РoЕ инжектор ComOnyx CO-PJ-B25-1G-P201



Назначение : Добавление  
питания РoЕ в линию  
Ethernet

## Паспорт.

### Технические характеристики.

Название	CO-PJ-B25-1G-P201
Входы	1x RJ45 (Data), 1x DC (Power)
Выходы	1x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000
Длина линии Ethernet, м	100м до и 100м после устройства (кабель UTP категории 5е)
Тип РoЕ выхода, мощность, Вт	при 24VDC - IEEE802.3at (до 30Вт), при 12VDC - IEEE802.3af (до 15,4Вт)
Детекция РoЕ	Автоматическая, 802.3af/802.3at
Используемые РoЕ жилы UTP	(+)4/5, (-)7/8
Протоколы	802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Таблица MAC адресов	1K
Архитектура	Store-And-Forward
Индикация LED	Индикатор работы портов входа и выхода.
Питание, Вольт	DC 8 ~ 32V
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +50°C
Вес, г	145
Размеры, мм	80x76x25
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на стену

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «Видео системы «Оникс»  
Россия, г. Москва.  
www.cctvonyx.ru