

Комплект передачи PoE по UTP / COAX ComOnyx CO-TR-POE-002



Назначение : передача PoE по коаксиальному или UTP кабелю. Комплект состоит из передатчика и приемника. Дальность передачи до 500м по коаксиальному кабелю и до 400м по кабелю UTP.

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-TR-POE-002
Количество каналов	1 линия PoE+
Входы	Передатчик - 1xRJ45 PoE In, 1xPower VDC. Приемник - 1xRJ45, 1xBNC
Выходы	Передатчик - 1xRJ45, 1xBNC. Приемник - 1xRJ45 PoE Out
Поддерживаемый кабель, волновое сопротивление, длина.	Коаксиальный кабель РК 75-5, 75Ом, от 0 до 500 метров.
Поддерживаемый кабель, волновое сопротивление, длина.	UTP кабель категории Cat 5e/6 "витая пара", 100Ом, от 0 до 400 метров.
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100 (для UTP и Коаксиального кабеля)
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6 или (+)4/5, (-)7/8
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af/802.3at, до 23Вт с блоком питания, до 17Вт без блока питания
Детекция PoE	Автоматическая, 802.3af/802.3at
Протоколы Ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at
Задержка Ethernet	<1ms
Индикация LED	Питание - желтый. RJ45 порты - зеленый. Индикатор передачи и приема PoE
Потребляемая мощность, Вт	2W
Тип Защиты	Защита от перенапряжения до 6kV - стандарт IEC61000-4-2 Level3. Грозозащита до 2kV - стандарт IEC61000-4-5 Level3. При условии заземления.
Напряжение питания, Вольт	48-57VDC, блок питания 54VDC / 1,25A в комплекте
Диапазон влажности	0 ~ 95% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, С	0°C ~ +55°C
Размеры, мм	63,2(L)x82(W)x25(H)
Вес, г	307
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на стену, на DIN рейку

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «Видео системы «Оникс»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru